ЛОКАТОР-К ООД
София 1404, ж.к. Гоце Делчев, бл.258, вх.А E-mail: office@lokatork.com
тел.: 02 9621881, 9622138 факс: 02 9622139 www.lokatork.com

ITA INTERNATIONAL TECHNICAL ALLIANCE
ISO 9001:2015
Certificate No: BG/0735Q/0665

МУЛТИФУНКЦИОНАЛЕН КАБЕЛЕН ЛОКАТОР

МОДЕЛ WT72D/E

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- **Проследяване на еднополюсни и двуполюсни проводници под напрежение**, както и на проводници без напрежение.
- **Възможност за проследяване на подземни кабели** на дълбочина до 0.5 метра.
- **Проверка на разположението** (маршрута) и състоянието на кабелите.
- **Локатор на тръби**.
- **Проверка за прекъсване на кабела** и за места на късо съединение.
- **Регулируема чувствителност** за адаптиране към различни работни среди.
- **Вграден цифров мултицет** (само при моделите WT72E- и WT72E).
- **Икономични опции без цифрово проследяване** (модели WT72D- и WT72E-).
- **Вградено фенерче** за улеснение на работата в тъмна среда.
- **Автоматично изключване** за пестене на енергията на батерията.

СПЕЦИФИКАЦИИ:

Параметър / Функция	Спецификация	WT72D-	WT72D	WT72E-	WT72E
Проследяване на двуполюсни проводници под напрежение		✓	✓	✓	✓
Проследяване на еднополюсни проводници под напрежение		✓	✓	✓	✓
Проследяване на проводници без напрежение		✓	✓	✓	✓
Цифрово проследяване на проводници			✓		✓
Проверка на разположението на кабелите		✓	✓	✓	✓
Локализатор на тръби		✓	✓	✓	✓
Проверка за прекъсване на кабела *(Cable Break Point Checking)*		✓	✓	✓	✓
Локализатор на места на късо съединение		✓	✓	✓	✓
Изходен сигнал	125kHz Код: A/C/E/F/H Ниво: 4	✓	✓	✓	✓
Тест на напрежение (чрез кабелни щипки)		✓	✓	✓	✓
– Обхват на постоянно напрежение (DC)	10~400V	±0.8%	±0.8%	±0.8%	±0.8%
– Обхват на променливо напрежение (AC)	10~400V (50~400Hz)	±1%	±1%	±1%	±1%
Дистанция на предаване на сигнала за проследяване	3 Km				
Регулируема чувствителност		✓	✓	✓	✓
Фенерче		✓	✓	✓	✓
Индикация за изтощена батерия		✓	✓		
Мултиметър / мултицет					
– Постоянно напрежение (DC Voltage)	600mV~1000V			±(0.5%+0.3)	±(0.5%+0.3)
– Променливо напрежение (AC Voltage)	600mV~750V			±(0.8%+0.5)	±(0.8%+0.5)
– Постоянен ток (DC Current)	600mA~10A			±(1%+0.4)	±(1%+0.4)
– Променлив ток (AC Current)	600mA~10A			±(1%+0.5)	±(1%+0.5)
– Съпротивление (Resistance)	600Ω~60MΩ			±(1%+0.6)	±(1%+0.6)
– Честота (Frequency)	6Hz~6MHz			±(2%+0.6)	±(2%+0.6)

– Капацитет (Capacitance)	6nF~60MF			±(1%+0.1)	±(1%+0.1)
– Диод (Diode)				✓	✓
– Непрекъснатост на веригата (Continuity)				✓	✓
Индикатори за входните жакове				✓	✓
Брой разряди на дисплея	60000			✓	✓
Автоматично изключване		✓	✓	✓	✓
Режим на дисплея	Основно тяло Вертикално подравняване 320x240 цветен матричен LCD		Вертикално подравняване	320x240 Цветов матричен LCD	320x240 Цветов матричен LCD
Захранване	3.7V 1500mA Литиево-йонна батерия				

ПРИЕМНИК (Receiver)		**Всички модели**
Дълбочина на проследяване (Режим локализатор на кабели)*	Двуполюсно: прибл. 0~0.5m Еднополюсно: прибл. 0~2m	✓
Тест на напрежение	Прибл. 0~0.4m	✓
Показване на информация от предавателя	Код на предаване, ниво, посока и интензитет на сигнала	✓
Режим на дисплея		Вертикално подравняване
Автоматично изключване		✓
Захранване от	3.7V 1500mA Литиево-йонна батерия	✓

***Зависи от средата и приложението (Depends of medium and application)**

Оторизиран дистрибутор за България:

ЛОКАТОР-К ООД

ж.к. Гоце Делчев бл.258 вх.А, София 1404

Тел.: + 359 2 9622138 Факс: + 359 2 9622139

Мобилен: 0888 64 11 68 Имейл:office@lokatork.com

www.lokatork.com